

# ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СИСТЕМЕ

Данная информация предназначена для системного администратора или менеджера, который создает этикетки с указанием информации о сроке годности для система.

При использовании облачного портала Avery Dennison® некоторые процессы могут отличаться.

система включают в себя:

## Label Design



Приложение на ПК для создания новых пользовательских форматов или изменения стандартных форматов.

## Edit



Приложение предназначено для создания файлов данных продуктов, партий, таймеров, управления мультимедийными файлами и добавления пользовательских форматов.

## Configure



Приложение предназначено для ввода данных пользователей, адрес /логотип магазина, отправки / получения файлов, конфигурирования принтеров или группы и сетевых настроек. Настраивайте принтеры для отправки / получения обновленных файлов данных или файлы конфигурации. Получайте файлы журналов, конфигурации и данных с ваших систем.


## Prep



Системное приложение предназначено для печати этикеток с указанием информации о сроке годности, просмотра рецептов и воспроизведения видео.



Label Design



Файлы конфигурации  
Файлы данных  
Файлы журнала  
Файлы приложения



Prep Configure

## Системные Требования

Для установки и использования Edit, Configure и Label Design ваш компьютер должен соответствовать следующим требованиям:


**Поддерживаемые операционные системы:** Microsoft® Windows® 10, 64-битного

**Процессор:** I5, 4th поколение

**Память (RAM):** 8 GB минимум рекомендуется


**Место на жестком диске:** 10 GB минимум рекомендуется

Android™ является торговой маркой компании Google LLC. Bluetooth® является торговой маркой компании Bluetooth SIG. Microsoft® Windows® является зарегистрированным товарным знаком Microsoft Corporation в США и / или других странах. Классификация: Avery Dennison - Общественные  
TC9418SORU Ред. AG 8/21 ©2020 Avery Dennison Corporation. Все права защищены.

-  Некоторые комбинации компьютерного оборудования и версий операционных систем Windows® требуют, чтобы вы запускали эти приложения от имени администратора. Щелкните правой кнопкой мыши значок на рабочем столе и выберите «Запуск от имени администратора».

Для начала работы менеджер или системный администратор должен выполнить следующие шаги.

1. Установите приложения (Configure, Edit и Label Design) на свой компьютер.

-  Для печати этикеток с фиксированными полями на другом языке установите приложение Configure & Edit для ПК на нужном языке.

У вас...

- ♦ есть действительный файл данных? Отправьте его на принтер с помощью команды **Configure** (настроить) или сохраните файл на флэш-накопитель, затем используйте **Prep** (Настройки принтера, Обновление принтера), чтобы передать файл данных на принтер.
  - ♦ есть данные о продукте в формате электронной таблицы? Используйте шаблон Excel с **Edit** (Редактировать) на ПК для ввода данных (или копирования из существующей электронной таблицы / файла .CSV). Шаблон (.XLSX) работает с Microsoft® Office Standard 2007 или более поздними версиями Microsoft® Excel®. Откройте **Edit** (Редактировать) на вашем ПК. Выберите Download Excel® Template (Загрузить шаблон Excel®) в меню File (Файл), чтобы сохранить копию на свой компьютер. Введите свои данные в шаблон и сохраните их. В меню File (Файл) выберите Import Data From (Импортировать данные из), затем выберите Microsoft Excel®. Перейдите к файлу. Нажмите Open (Открыть). Файл будет импортирован и открыт в **Edit** (Редактировать).
2. Создайте файл данных с помощью **Edit** с необходимыми кнопками продуктов, партиями и таймерами. Если наши стандартные форматы не соответствуют вашим потребностям, используйте **Label Design** для создания собственного формата. Используйте **Edit** для добавления пользовательского формата и определения кнопок, использующих пользовательский формат Или стандартные форматы.
  3. Настройте параметры принтера (включая WiFi и ЛВС), управляйте группами принтера и задать адрес/логотип магазина, создать пользователей и управлять их разрешениями с помощью Configure.
  4. Отправляйте файлы (.ENC и .DAT, .DAT18, .FRESHMARX или .FRESHMARX18) принтер (или группа) с помощью **Configure**.
  5. Создавайте напоминания для ваших операторов с помощью **Prep**. Операторы используют **Prep** на принтере для печати этикеток с указанием информации о сроке годности, свежести или другие виды этикеток.

## О пользователях системы

Существует три типа пользователей по умолчанию: оператор, менеджер и администратор. Войдите в систему в качестве администратора по умолчанию для создания пользователей. Пользователей по умолчанию можно удалять после создания нового администратора.






















Пользователь	Описание	Пароль по умолчанию
Оператор по умолчанию	Пользователь самого простого уровня с доступом к <b>Prep</b> . Может печатать этикетки и <i>вправе</i> обновлять файлы данных продукции на принтере.	Пароль оператора (0000) не является обязательным. Системный администратор решает, должны ли операторы входить в систему.

Пользователь	Описание	Пароль по умолчанию
Менеджер по умолчанию	Пользователь среднего уровня с доступом к <b>Prep</b> . Они <i>вправе</i> обновлять файлы данных о продукте, использовать <b>Edit</b> , настраивать принтеры и т.д.	abcd
Admin по умолчанию	Пользователь продвинутого уровня с доступом ко <i>всем</i> приложениям. Этот пользователь устанавливает разрешения для операторов и менеджеров.	1234

 Мы рекомендуем изменить пароли по умолчанию и (или) задать своих пользователей.

### Значки меню

Значок	Описание	Значок	Описание	Значок	Описание	Значок	Описание
	Файл	...	Еще		Приложения		Donate* Пожертвования
	Меню		Раскрываю щеется		Справка и информация		Waste* Отходы

Значок	Описание	Значок	Описание	Значок	Описание
	Приложение Prep		Приложение Edit (Редактировать)		Приложение Configure (настроить)
	Кнопки продуктов		Кнопки продуктов		Общие параметры
	Пакеты		Пакеты		Сеть
	Быстрые этикетки		Быстрые этикетки		Настройки передачи файлов
	Медиафайлы		Медиафайлы		Разрешения для ролей
	Настройки принтера		Внешние источники данных		Управление пользователями
	Напоминания		Приложение Donate и Waste*		Информация о магазине



\* Приложение Donate & Waste необходимо приобретать отдельно.

## Обновления оперативной памяти по беспроводной сети

В принтере введен наш *предварительно настроенный* адрес облачного сервера для получения обновлений оперативной памяти аналогично методу обновления ОС мобильных телефонов. Принтер получает ZIP-файл. Базовая система принтера (включая Print Engine и прошивку) обновлена.

Обновления должны выполняться в последовательном порядке. Например, принтер с версией 1.1 необходимо обновить до версии V1.2, затем — до V1.3 (последняя). Обновление с версии V1.1 до V1.3 невозможно.

Для получения обновления OTA:

1. Включите принтер.
2. Войдите как **Admin (Администратор)**.
3. Подключите принтер к сети.
4. Нажмите значок меню приложений (  ).
5. Нажмите Home (Главная страница).  
Затем нажмите значок Android. 
6. Принтер проверяет и сообщает, доступны ли обновления. Щелкните по уведомлению. – ИЛИ – Перейдите к Settings (Настройки), About Printer (О принтере), Additional System Updates (Дополнительные обновления системы).
7. Щелкните по **Update (Обновить) Now**. Выполните обновление.

Приложения в принтере останутся после обновления базовой системы.

